

Postup pro nahrání konfiguračního souboru pro Topfield SBI-2050

Nahráním konfiguračního souboru provedete nastavení přístroje pro příjem satelitního vysílání z družic Astra 3 (23,5°) a Astra (19,2°) a zároveň nahrajete aktuální seřazený seznam TV programů od T-Mobile.

Pro nahrání postupujte následovně:

Upozornění: USB flashdisk musí být předem naformátován na souborový systém FAT32. V PC je možné formát ověřit nebo případně změnit přeformátováním. Formátováním dojde ke ztrátě všech dat na disku!

1. Z internetové stránky <http://www.t-mobile.cz/web/cz/osobni/televize/ke.stazeni> si stáhněte na USB flashdisk konfigurační soubor odpovídající pro váš satelitní přijímač a typ LNB konvertoru.
2. Zapněte satelitní přijímač. Připojte USB flashdisk k satelitnímu přijímači (konektor pod krytkou na předním panelu).
3. Vstupte do menu satelitního přijímače - **Menu > Instalace > Obnovení systému > Importovat systémová data > OK > vyberte konfigurační soubor > OK**. Nyní počkejte do konce procesu nahrání konfiguračního souboru do přijímače.

Pokud se při nahrávání souboru do přijímače objeví na obrazovce zpráva „*Chyba. Tento soubor je poškozen. Systém ID je jedinečné*“, váš přijímač obsahuje pravděpodobně starou verzi firmwaru, pro kterou konfigurační soubor není určen (označení verze v přijímači zjistíte v **Menu > Informace > IRD Stav > Verze zařízení**). V takovém případě vám doporučujeme stáhnout z výše uvedené stránky aktuální firmware a podle přiloženého postupu jej nahrát do vašeho přijímače. Následně lze nahrát konfigurační soubor.

4. Po nahrání konfiguračního souboru bezpečně odpojte USB flashdisk od přijímače – **Menu > Instalace > Obnovení systému > Bezpečně odpojit USB**.
5. Po úspěšném nahrání máte satelitní přijímač správně nakonfigurován.